

# Осциллографы запоминающие

## Осциллографы цифровые АК ИП-4139/1, АК ИП-4139/2, АК ИП-4139/3 АК ИП™



АК ИП-4139/1

- Число каналов: 4
- Полоса пропускания:
  - 5 ГГц — АК ИП-4139/1
  - 16 ГГц — АК ИП-4139/2
  - 25 ГГц — АК ИП-4139/3
- Ограничение полосы пропускания до 500 МГц
- Разрешение АЦП по вертикали: 12 бит
- Максимальная частота стробирования: 1 Твыб/с (АК ИП-4139/1), 5 Твыб/с (АК ИП-4139/2, АК ИП-4139/3) – эквивалентное время, 500 Мвыб/с – реальное время
- Максимальный объем памяти до 250 кБ/канал
- Вход/ Выход внешней синхронизации (Ext)
- Внешняя синхронизация до 6 ГГц
- Автоизмерения (до 53 параметров в.ч. измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.); статистика измерений, маркерные измерения ( $\Delta U$ ;  $\Delta T$ ;  $\Delta U/\Delta T$ , F)
- Математические функции, включая БПФ (FFT)
- До 4 статистических измерений, выполняемых одновременно
- Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение
- Встроенный частотомер (7 разрядов, до 16 ГГц)
- Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов - SONET/SDH, Fibre Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA)
- Интерфейс USB 2.0, LAN
- Совместимые ОС: Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (32/64-бит)

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АК ИП-4139/1	АК ИП-4139/2	АК ИП-4139/3
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	<b>Число каналов</b>	4		
	<b>Полоса пропускания (-3 дБ)</b>	0...5 ГГц	0...16 ГГц	0...25 ГГц
	<b>Ограничение ПП</b>	0...100 МГц, 0...500 МГц		0...18 ГГц
	<b>Время нарастания (10% -90%)*</b>	≤ 70 пс в полной ПП ≤ 700 пс (ограничение ПП: 500 МГц) ≤ 3,5 нс (ограничение ПП: 100 МГц)	≤ 21,9 пс в полной ПП	≤ 14 пс в полной ПП ≤ 19,5 пс (ограничение ПП: 18 ГГц)
	<b>Неравномерность АЧХ(±1 дБ)</b>	±1 дБ (≥ 3 ГГц)		
	<b>Козф. отклонения (<math>K_{откл.}</math>)</b>	10 мВ/дел ... 250 мВ/дел – полна вертикальная шкала 8 делений Регулировка в последовательности: 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-80-100-125-150-200-250 мВ/дел. Плавна регулировка с шагом 1% или лучше. При ручном вводе или калькулировании значение приращения составляет 0,1 мВ/дел.		
	<b>Погрешность установки коэффициентов отклонения</b>	± 1%		± 2%
	<b>Погрешность измерения постоянного напряжения и импульсного напряжения частотой до 100 кГц при <math>U_{см} = 0</math> В</b>	±(0,01·8[дел]· $K_o$ [мВ/дел]+1 мВ) – АК ИП-4139/1, АК ИП-4139/2 ±(0,02·8[дел]· $K_o$ [мВ/дел]+1 мВ) – АК ИП-4139/3, где $K_o$ – значение коэффициента отклонения, мВ/дел		
	<b>Уровень собств. шумов, с.к.з.</b>			
	- в полной ПП	≤ 1,8 мВ макс.	≤ 2,4 мВ макс.	≤ 3,1 мВ макс.
	- при ограничении ПП	≤ 0,8 мВ		≤ 2,7 мВ
	<b>Диапазон пост. смещения</b>	± 1 В (регулируемое, шаг 10 мВ)		
	<b>Погрешность установки уровня постоянного смещения</b>	±(0,01·  $U_{см}$  +0,01·8[дел]· $K_o$ [мВ/дел]+1,5 мВ) – АК ИП-4139/1, АК ИП-4139/2, ±(0,02·  $U_{см}$  +0,02·8[дел]· $K_o$ [мВ/дел]+1,5 мВ) – АК ИП-4139/3, где $K_o$ – значение коэффициента отклонения, мВ/дел; $U_{см}$ – установленное значение напряжения смещения, мВ		
	<b>Входной импеданс</b>	(50 ± 1,5) Ом		
	<b>Макс. входное напряжение</b>	± 1 В		± 800 мВ
<b>Тип связи по входу</b>	По пост. току /DC (открытый вход)			
<b>Защита от перенапряжения</b>	± 2 В (пост. +перем.)		± 1,5 В (пост. +перем.)	
<b>Коннектор ВЧ входа</b>	соединитель SMA-типа (розетка), совместим с PC3.5		соединитель 2,92 мм (розетка), совместим с PC3.5/SMA	
	<b>Врем. задержка между каналами</b>	≤ 10 пс		
КАНАЛ	<b>Режимы работы (развертка)</b>	Основная, подсвеченная, задержанная, двойная задержанная		

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	<b>Коэф. развертки (<math>K_{разв.}</math>)</b>	Полная горизонтальная шкала – 10 делений: 10 нс/дел ... 1000 с/дел (реальное время) 50 пс/ дел...5 мкс/ дел (эквивалентное время)   10 пс/ дел ... 5 мкс/ дел (эквивалентное время) 100 мс/дел ... 1000 с/дел (режим самописца/ Roll)
	<b>Разрешение</b> <b>Число сегментов (режим сегментированной памяти)</b> <b>Относительная погрешность частоты внутреннего опорного генератора (<math>\delta_f</math>)</b>	1 пс (эквивалентное время) 2...1024 (межсегментное время 3 мкс) $\pm 7,5 \cdot 10^{-5}$
	<b>Погрешность измерения временных интервалов, с</b>	$\pm (\delta_f \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,001 \cdot T_o + 2 \cdot 10^{-12})$ , где $\delta_f$ - погрешность частоты опорного генератора $T_x$ – измеряемый временной интервал, с $T_o$ – временной интервал, соответствующий 10 делениям горизонтальной шкалы, с
	<b>Регулируемая задержка</b>	0...4,28 с (1 дел. $K_{разв.}$ - «грубо»/ 0,1 дел. $K_{разв.}$ - «точно») При ручном вводе или калькулировании значение приращения составляет 0,01 дел
	<b>Временной сдвиг между каналами (задержка)</b>	$\pm 50$ нс Шаг установки: 100 пс (грубо), 10 пс (точно)
СИНХРОНИЗАЦИЯ	<b>Источники синхросигнала</b>	Внутренний прямой/делитель частоты/ с восстановлением тактовой частоты Внешний прямой/делитель частоты/ с восстановлением тактовой частоты/ Предварительный делитель частоты – только АКИП-4139/2
	<b>Режимы запуска развертки</b>	Автоколебательный (Freerun), ждущий (Normal/ triggered), однократный (Single), По заданному шаблону (Pattern), По Глазу (Eye Line)
	<b>Виды синхронизации</b>	По фронту (Edge) – любой источник в диапазоне 0...3 ГГц С делителем частоты (Divided/4) - любой источник в диапазоне 0...6 ГГц
	<b>Чувствительность</b>	$\pm 1$ В (регулируемая, шаг 10 мВ – грубо, 1 мВ - точно)
	<b>Джиттер синхронизации, скз</b> <b>Вход внешней синхронизации</b>	$2$ пс + $1 \cdot 10^5$ от задержки (для Edge, Divided) SMA-типа (розетка), связь входа DC, 50 Ом $\pm 1,5$ Ом Защита входа: $\pm 3$ Впик макс Вход с предварительным делителем (Ext. Prescaled): SMA (розетка), 50 Ом ( $\pm 3$ Впик макс, закрытый вход/ AC), фикс. уров. «нуля»/ zero volts
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	<b>Разрешение по вертикали</b> <b>Частота стробирования</b>	12 бит (до 16 бит – реж. HighRes) 1 Твыб/сек - Эквив. время   5 Твыб/сек - Эквив. время
	<b>Объем памяти на канала (запись)</b>	500 Мвыб/с - Реальное время Активный один канал: 500 Б ... 250 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 250 кБ - Реальное время Активно два канала: 500 Б ... 125 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 125 кБ - Реальное время Активно четыре канала: 500 Б ... 50 кБ - Эквивалентное время 50 Б ... 50 кБ - Реальное время
	<b>Режимы сбора данных</b>	Обычный (стандартная выборка), усреднение, огибающая, пиковый детектор, высокое разрешение (HighRes)
	<b>Режимы дискретизации</b>	Реальное время, эквивалентное время, режим самописца (Roll), сегментированный режим
	<b>Число усреднений</b> <b>Режим выделения огибающей</b>	2...4096 Минимум, максимум, минимум и максимум одновременно
МАРКЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	<b>Тип маркеров</b>	X-маркеры (время), Y-маркеры (напряжение), XY-маркеры (сигнальные маркеры)
	<b>Виды измерений</b>	Абсолютное значение, разностное значение (Delta), напряжение, время, частота, наклон (Slope -V/s)
	<b>Режимы перемещения маркеров</b>	Раздельный или связанный

	Относительные измерения	Δ-измерения между измеряемым и опорным значениями: в %, dB или градусах фазы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (до <u>10 параметров</u> одновременно)	<b>По вертикали</b>	Максимум, Минимум, Пик-пик, «Верхний» уровень, «Нижний» уровень, Амплитуда, «Верх-Низ» (средний ур.), Среднее значение, DC скз, AC скз, Площадь, Ср. значение за период, DC скз за период, AC скз за период, Площадь за период, +Выброс, -Выброс
	<b>По горизонтали</b>	Период, Частота, +Длительность, -Длительность, Время нарастания, Время спада, +Скважность, -Скважность, +Переход, -Переход, Длительность пакета, Число периодов, Время@Максимум, Время@Минимум, +Джиттер пик-пик, +Джиттер скз, -Джиттер пик-пик, -Джиттер скз
	<b>Статистические измерения</b>	Текущее, Минимальное, максимальное, среднее Значения, среднеквадратическое отклонение (СКО)
	<b>Между параметрами</b>	Задержка (8 видов), Разность фаз (Deg/ Rad), фаза %, Gain, Gain dB.
	<b>БПФ</b>	Амплитуда, разность амплитуд, THD, частота БПФ, разность частот БПФ
	<b>Определения вершины и основания сигнала</b>	По гистограмме, мин/макс. метод или произвольно (по выбору оператора).
	<b>Пороги</b>	Устанавливают в процентах, вольтах или делениях. Стандартно: 10-50-90 % или 20-50-80 %
	<b>Границы</b> <b>Режим измерения</b>	Произвольная часть экрана по горизонтали Повторяющийся или однократный
МАТЕМАТИКА	<b>Математические функции</b>	Вычисление и отображение до 4-х математических функций F1...F4 (сигналов)
	<b>Математические операторы</b>	Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Инверсия, Модуль, Экспонента (e), Экспонента (10), Логарифм (e), Логарифм (10), Дифференциал, Интеграл, Обратное БПФ, Линейная интерполяция, Интерполяция Sin(x)/x, Сглаживание, Тренд и др.
ГИСТОГРАММЫ	<b>Окно гистограммы</b>	Вертик. или горизонтально. Построение внутри любой выбранной области экрана.
	<b>Измеряемые параметры</b>	Шкала, смещение, число событий в окне, максимум, размах, середина, среднее, минимум, девиация, среднее ±1 девиация, среднее ±2 девиации, среднее ±3 девиации.
МАСКИ	<b>Типы масок</b>	Стандартная, автомаска, из памяти, вновь созданная, отредактированная.
	<b>Стандартные маски</b>	<u>167 стандартных</u> масок, относящихся к стандартам SONET/SDH, Fibre Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA
ГЛАЗКОВЫЕ ДИАГРАММЫ	<b>Измеряемые сигналы</b>	Автоизмерения параметров NRZ и RZ “глазковых” диаграмм
	<b>Измеряемые параметры</b>	Площадь, скорость потока, период потока, время пересечения, искажения, ширина, срез, частота, временная нестабильность, период, фронт, глубина, амплитуда, высота, максимум, среднее, середина, минимум, выброс, шум, размах, основание.
СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ СИГНАЛОВ	<b>Управление</b>	Запись и вызов установок, осциллограмм, экранов (Screen).
	<b>Сохранение на ПК</b>	Запись и вызов установок или сигналов на диск ПК (количество ограниченное его объемом)
	<b>Внутренняя память</b> <b>Автопоиск сигналов</b>	Запись и вызов до 4-х сигналов (ячейки M1-M4) Обеспечивает автоустановку коэф. отклонения и напряжения компенсации, коэф. развертки и задержки, а также уровня синхронизации
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	<b>Напряжение питания</b>	12 В ± 5%, (универс. AC/DC)
	<b>Потребляемый ток</b>	2,7 А макс
	<b>Интерфейс</b>	USB 2.0 (совместим с USB 3.0), LAN
	<b>Совместимые ОС</b>	Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (32-бит или 64-бит)
	<b>Рабочие условия</b>	Нормальные: от +5°C до +40°C Для указанной в ТТД погрешности: от +15°C до +25°C Относительная влажность до 85 % при +25°C
	<b>Условия хранения</b>	От -20°C до +50°C Относительная влажность до 95 % при +25°C
	<b>Габаритные размеры</b> <b>Масса</b>	244 x 64 x 233 мм 1,52 кг

**Примечание:**

\*- Время нарастания переходной хар-ки (rise time/ Тн) определяется ПП (BW) и вычисляется по следующей формуле:  $T_n = 0.35/BW$ .